



POWER SENSOR 50 | 100

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO
CON SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
DE BATERÍAS DE RCT POWER



SIMPLE Y PRECISO

- Fácil instalación
- Alta precisión

Power Sensor

50

100

GENERAL

Corriente máxima	3 x 50 A	3 x 100 A
Precisión	1,5 %	
Dimensiones de la unidad de evaluación (alto x ancho x profundidad)	91 x 72 x 44 mm	
Dimensiones del sensor de corriente (alto x ancho x profundidad)	41 x 26 x 26 mm	67 x 51 x 41 mm
Longitud del cable del sensor de corriente	1 m	
Diámetro máximo del cable del sensor	10 mm	24 mm
Tipo de protección IP	IP20	
Tipo de instalación	Trilho DIN / split core	
Rango de temperatura ambiente	+5°C ... +40°C	

INTERFAZ

Interfaz de inversor de potencia

Bucle de corriente



INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

RCT Power GmbH
Line-Eid-Str. 1
D- 78467 Constanza

Tel: +49 7531 99677 0
info@rct-power.com
www.rct-power.com